



Bedienungsanleitung AttraTec SmartFeeder

Bedienungsanleitung AttraTec SmartFeeder

Rufnummer	
Kartenummer	
PIN 1	
PUK 1	
PIN 2	
PUK 2	

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der AttraTec GmbH entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren Gebrauch auf. Sollten anderen Personen dieses Gerät nutzen, stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Gerät verkaufen, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

Lesen Sie insbesondere Punkt 06 „Wichtige Informationen zur SIM-Karte“ aufmerksam durch und folgen Sie den Anweisungen.

Bei Fragen steht Ihnen das Team von AttraTec gerne zur Verfügung.

Für durch unsachgemäßen Gebrauch entstandene Schäden oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung und deren Sicherheitshinweise haftet AttraTec GmbH nicht. Darüber hinaus führen bauliche Veränderung an diesem Kirrautomaten sowie nicht sachgemäße Handhabung desselben nicht nur zur Erlöschung der Garantie,

sondern auch dazu, dass ein sicherer Betrieb möglicherweise nicht mehr möglich ist.

ACHTUNG Vor Inbetriebnahme bzw. Kirranruf bitte unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise beachten!
Bitte beachten Sie die für Sie geltenden Jagdgesetze!

01 Sicherheitshinweise

Halten Sie während der Testphase sowie im regulären Betrieb mindestens 30 Meter Abstand zum Futterstreuer.

Schützen Sie Ihre Augen und Gliedmaßen! Die schnelle Drehung des Streutellers sowie ausgeworfenes Kirrgut kann Ihnen Schaden zufügen.

Nicht zur Benutzung in geschlossenen Räumen!

Schützen Sie das Gerät vor Stößen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist. In diesem Fall lassen Sie es von einem qualifizierten Elektriker überprüfen, bevor Sie das Gerät erneut einschalten.

Falls das Gerät defekt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder selbst zu reparieren, es besteht Stromschlaggefahr! Kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

Benutzen Sie das Gerät nicht in der direkten Umgebung von Funktelefonen und Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen (z.B. Elektromotoren). Menschen mit physischen oder kognitiven Einschränkungen sollten das Gerät unter Anleitung und Aufsicht bedienen.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Benzin oder scharfen Reinigungsmitteln. Wir empfehlen ein fusselfreies, leicht feuchtes Mikrofaser Tuch, um die äußeren Bauteile des Geräts zu reinigen. Vor der Reinigung die Stromversorgung trennen!

Das Gerät ist kein Spielzeug – bewahren Sie es für Kinder unerreichbar auf.

Halten Sie das Gerät von Haustieren fern.

Bitte entsorgen Sie das Gerät wenn es defekt ist oder keine Nutzung mehr geplant ist entsprechend der Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie WEEE. Für Rückfragen stehen Ihnen die lokalen Behörden, die für die Entsorgung zuständig sind, zur Verfügung.



Bedienungsanleitung AttraTec SmartFeeder

02 Produktbeschreibung

Der Kirrautomat AttraTec SmartFeeder mit einem Vogel- und Nagerschutz sowie einem leistungsstarken 12V-Motor ist hilfreich im Kirrungsfütterungsmanagement. Mit ihm ist eine zuverlässige Ausbringung von Kirrgut/Futter, z.B. Mais möglich. Optimal kann dieser zur Vermeidung von Wildschäden (Ablenkfütterung), zur Gehege-/Gatterfütterung und stressarmer Kirrung verwendet werden. Eine Fütterung von Fischen und Geflügel ist ebenfalls möglich. Eine Fütterung kann durch einen kostenlosen Anruf ausgelöst werden.

03 Eigenschaften

Zur Montage auf geeignete Futterbehälter.
Leistungsstarker 12V Motor.
Streuung bei Bedarf per Anruf.
Streudauer per kostenlosen Anruf von 0,5-9,5 Sekunden einstellbar.
Streuradius ca. 15 Meter (abhängig von Aufhängungshöhe und Streugut)..
Betrieb über wiederaufladbaren 12V Akku (optional bei AttraTec erhältlich).

04 Inbetriebnahme

Zum Anschließen des 12V Akkus verbinden Sie das rote Kabel mit dem Pluspol, und das schwarze mit dem Minuspol des Akkus.

Hinweis: Beachten Sie, dass viele Akkus beim Kauf nicht voll aufgeladen sind. Falls nötig, sollten Sie die Akkus mit einem handelsüblichen Ladegerät vor Inbetriebnahme testen und laden!

Tipp: Nutzen Sie einen zweiten Akku als Ersatz für einen Dauerbetrieb.
Akku-Sicherheitshinweise

Verwenden Sie nur hochwertige 12V Marken Akkus. Beim Anschließen des Akkus auf die richtige Polung achten (+/-). Bei längerem Nichtgebrauch bitte den Akku entnehmen. Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander – Explosionsgefahr! Nehmen Sie auslaufende

Akkus sofort aus dem Gerät. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure! Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie einen neuen Akku einlegen. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt kontaktieren. Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie Akkus unerreikbaar für Kinder und Haustiere auf. Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden (siehe auch Kapitel „Batterie/Akku Entsorgung“).

05 Freischalten der SIM-Karte

Gemäß §111 Telekommunikationsgesetz sind alle Mobilfunk-Anbieter verpflichtet, vor der Aktivierung einer neuen Prepaid-SIM-Karte eine Ausweisprüfung durchzuführen.

Diese Prüfung wird nicht von AttraTec GmbH, sondern durch die Telekom Deutschland GmbH durchgeführt.

Für die Freischaltung der SIM-Karte benötigen Sie:

- Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass
- Einen Laptop, einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone mit integrierter Kamera und integriertem Mikrofon
- Einen Internetzugang und Ihre E-Mail-Adresse
- Ihre Rufnummer und die letzten 9 Ziffern Ihrer Karten-Nummer. Beide Nummern stehen in der Tabelle auf Seite 1

Starten Sie die Freischaltung unter telekom.de/prepaid-aktivierung und folgen Sie den vorgegebenen Schritten.

Beim ersten Schritt der Sim-Kartenregistrierung benötigen Sie für das Eingabefeld „Karten-/Profilnummer“, die letzten 9 Ziffern der Karten-Nummer von Seite 1.

Hinweis: Nach erfolgreicher Aktivierung der SIM-Karte kann es bis zu 30 Minuten dauern, dass die SIM-Karte einsatzbereit ist.



Bedienungsanleitung Attratec SmartFeeder

06 Wichtige Informationen zu ihrer SIM-Karte:

Wird eine Prepaid-Karte (gilt für alle Prepaid Karten in Deutschland) nicht für Anrufe genutzt oder erneut mit Guthaben aufgeladen, läuft sie nach einem Jahr ab. Da das Empfängermodul des SmartFeeders keine Anrufe tätigt sondern nur empfängt, muss gegen Ende eines jeden Jahres erneut Guthaben (10 €) auf die SIM-Karte geladen werden. Wird dies nicht gemacht, läuft die Karte ab. Der Vorgang Guthaben aufzuladen ist schnell und unkompliziert und kann entweder an einem Bankautomaten oder einfach online durchgeführt werden. Ihr Guthaben können Sie sich auch wieder auf ihr Konto zurück überweisen lassen, sodass im Endeffekt keine zusätzlichen Kosten für Sie entstehen. Alle Informationen dazu finden Sie im folgenden Text.

Variante 1 – Guthaben am Geldautomaten aufladen:

Für diese Variante brauchen Sie nur die Rufnummer der SIM-Karte ihres SmartFeeders. Wählen Sie am Automaten die Funktion „Handy aufladen“ aus und geben Sie im Folgenden ihre Bankkarten-PIN ein. Als nächstes wählen Sie den Mobilfunkanbieter „Telekom“ aus. Nun werden Sie aufgefordert die Rufnummer des SmartFeeders einzugeben. Im letzten Schritt wählen Sie einen Betrag aus mit dem Sie ihr Prepaid-Konto aufstocken wollen. Dabei ist egal was Sie auswählen, da das Geld auf dem Prepaid-Konto nicht bzw. nur bei SMS-Befehlen belastet wird und Sie sich alles am Ende wieder auszahlen lassen können. Jetzt haben Sie erfolgreich Guthaben auf ihr Prepaid-Konto geladen.

Variante 2 – Guthaben online aufladen:

Für diese Variante benötigen Sie ein Paypal-Konto oder eine Kreditkarte. Besuchen Sie hierzu die Webseite der deutschen Telekom unter „www.telekom.de“. Wählen Sie in der oberen Menüzeile „Mobilfunk“ und anschließend „Prepaid-Tarife“. Scrollen Sie etwas nach unten und wählen Sie „Guthaben aufladen“ aus. Im Folgenden werden Ihnen drei Optionen zum Aufladen vorgeschlagen, wählen Sie „Sofort-Aufladung“. Nun wählen Sie einen Betrag aus mit dem Sie Ihr Prepaid-Konto aufstocken wollen. Dabei ist egal was Sie auswählen, da das Geld auf dem Prepaid-Konto nicht bzw. nur

bei SMS-Befehlen belastet wird und Sie sich alles am Ende wieder auszahlen lassen können.

Jetzt haben Sie erfolgreich Guthaben auf ihr Prepaid-Konto geladen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Mit der Aktivierung der SIM-Karte beginnt eine einjährige Frist. Vor Ablauf dieser Frist müssen Sie, wie oben beschrieben, Guthaben auf ihre SIM-Karte buchen. Ab dem Zeitpunkt wo Sie diese Buchung vornehmen, beginnt die einjährige Frist erneut. Das bedeutet vor Ablauf einer jeden Jahresfrist müssen Sie wieder Ihr Guthaben aufstocken und so fortlaufend solange wie Sie den SmartFeeder benutzen wollen. Wir empfehlen eine Überweisung zu Beginn der letzten Woche der laufenden Frist zu machen. Ebenfalls empfehlen wir Ihnen einen Eintrag in ihren Kalender, der Sie rechtzeitig an ihre Guthabenbuchung erinnert.

Wichtig: Sie können keine Buchung für *mehrere* Jahresfristen auf einmal vornehmen. Eine Guthabenbuchung ermöglicht die Nutzung der SIM-Karte für maximal ein Jahr.

Falls Sie sich dazu entschließen möchten den SmartFeeder nichtmehr zu benutzen, können Sie sich das Restguthaben auf ihrer SIM-Karte wieder auszahlen lassen. Sobald Sie jedoch eine Auszahlung tätigen, wird die SIM-Karte danach deaktiviert, das heißt eine gelegentliche Auszahlung während Sie den SmartFeeder benutzen wollen ist nicht möglich. Eine Auszahlung des Restguthabens ist auch möglich, wenn die SIM-Karte schon abgelaufen ist. Die Auszahlung sollte jedoch innerhalb der nächste drei Monate nach Deaktivierung der SIM-Karte erfolgen.

Restguthaben auf der SIM-Karte auszahlen lassen:

Besuchen Sie hierzu die Internetseite der deutschen Telekom unter „www.telekom.de“.

Klicken Sie in der oberen Menüzeile auf „Service“. Klicken Sie auf der folgenden Seite etwas weiter unten auf „Vertrag & Rechnung“ und wählen Sie anschließend unter der Überschrift „Themen und Kategorien“ das Thema „Prepaid“ aus. Klicken Sie auf der Folgenden Seite unter der Überschrift „Themen und Kategorien“ auf das Feld „Kündigung“. Auf der folgenden Seite finden Sie ein Feld mit der Überschrift "Wie kann ich meine Prepaid-Karte kündigen und mir mein Restguthaben auszahlen



Bedienungsanleitung Attratec SmartFeeder

lassen?“ Wählen Sie dieses Feld aus und klicken Sie auf der folgenden Seite auf den Link „Prepaid Restguthaben-Auszahlung“. Nun wird Ihnen eine Anleitung bestehend aus fünf Schritten angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen wie beschrieben. Jetzt haben Sie erfolgreich den Vorgang zur Überweisung ihres Restguthabens abgeschlossen.

Vergessene Guthaben aufladen ? - SIM-Karte wieder reaktivieren:

Falls Sie vergessen haben rechtzeitig eine Guthabenbuchung vorzunehmen und ihre SIM-Karte nun deaktiviert ist, können Sie diese falls die Deaktivierung weniger als 112 Tage zurück liegt noch reaktivieren.

Rufen Sie dazu unter folgender Nummer bei der Service-Hotline der deutschen Telekom an und bitten Sie um die Reaktivierung ihrer SIM-Karte.

Nummer Service Hotline der Telekom: 0800 330 2202

07 Einstellen der Streuzeit per Telefonanruf

1. Schicken Sie eine SMS an die Rufnummer Ihres Kirrautomaten mit dem Inhalt **1234#RESET#** und warten Sie auf die Antwort „Reset Success!“.
2. Schicken Sie eine SMS an die Rufnummer Ihres Kirrautomaten mit dem Inhalt **1234#AA#** und warten Sie auf die Antwort „Allow all numbes can access it“.
3. Die Standard-Streudauer beträgt 0,5 Sekunden. Um die Dauer zu verändern, senden Sie eine SMS mit dem Inhalt **1234#GOTWunschzeit#**.

Mögliche Zeitangaben:

Streudauer in Sekunden	Befehl für die SMS
0,5	0001
1	0002
1,5	0003
2	0004
2,5	0005
3	0006

3,5	0007
4	0008
4,5	0009
5	0010
5,5	0011
...9,5	...0019

Beispiel: Einstellen der Streudauer auf 5 Sekunden:

SMS Inhalt: 1234#GOT0010#

Antwort: „Relay closure time: 5s“

Hinweis Bitte warten Sie nach dieser Antwort 1-2 Minuten, bis der Befehl verarbeitet wurde.

Wichtig: Nach “GOT” müssen immer stets vier Zahlen stehen, siehe Tabelle.

Tipp: Der Automat wurde erfolgreich eingestellt, wenn der Anruf des Kirrautomaten direkt abgelehnt wird und der Anruf beendet wird.

4. Kirrautomaten auslösen
Um nun den Kirrautomaten auszulösen, rufen Sie einfach die Telefonnummer des Kirrautomaten über ein beliebiges Telefon an. Bitte beachten Sie, dass ein erneutes Anrufen erst nach ca. 5 Minuten wieder möglich ist.
5. Werkseinstellungen
Um den Kirrautomaten auf Werkzustand zurückzusetzen, schicken Sie eine SMS mit dem Inhalt **1234#RESET#**

Hinweis Auf der SIM-Karte des Kirrautomaten ist ein Startguthaben von 10,00€ hinterlegt. Lediglich die Einstellung des Feeders durch das Senden von SMS belastet dieses Guthaben mit je 9 ct pro SMS. Durch folgende Kirranrufe wird keine Gebühr fällig, da der Automat stets die Anrufe direkt ablehnt. Mit dem vorhandenen Betrag auf Ihrer SIM-Karte sind 90 kostenlose Programmänderungen möglich.



Bedienungsanleitung AttraTec SmartFeeder

Falls das Guthaben für die kostenlose Programmierung tatsächlich aufgebraucht wurde, können Sie uns Ihren Smartfeeder für einen Reset zuschicken. Hierfür wird eine Servicegebühr von aktuell 30,00€ fällig.

ACHTUNG: Legen Sie zwischen 2 Anrufen eine Pause von mindestens 2-5 Minuten ein. Ansonsten kann Ihr Guthaben belastet werden.

08 Test

Für einen Test starten Sie einen Anruf (Streudauer z.B. 0,5 Sekunden).

ACHTUNG Halten Sie während der Testphase sowie im regulären Betrieb mindestens 30 Meter Abstand zum Kirrautomaten. Schützen Sie Ihre Augen und Gliedmaßen! Die schnelle Drehung des Streutellers sowie ausgeworfenes Kirrgut kann Ihnen Schaden zufügen.

09 Energieversorgung

Für die ständige Bereitschaft, Signale zu empfangen, benötigt der SmartFeeder kontinuierlich Strom. Deshalb wird empfohlen, den Akku regelmäßig zu wechseln bzw. aufzuladen. Je nach Kapazität des Akkus ist dies in der Regel zwischen 4 und 12 Wochen nötig.

BITTE BEACHTEN SIE: Bei unzureichender Energieversorgung kann per Anruf keine Futterausgabe ausgelöst werden. Statt dessen wird der Anruf auf die kostenpflichtige Mobilbox umgeleitet.

10 Reinigung und Wartung

Hinweis: Trennen Sie zuerst den Bleiakku von dem Futterautomaten.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Benzin oder scharfen Reinigungsmitteln. Wir empfehlen ein fusselfreies, leicht feuchtes Mikrofasertuch, um die äußeren Bauteile des Geräts zu reinigen. Vor der Reinigung die Stromverbindung trennen! Bei Nicht-Gebrauch bewahren Sie das Gerät an einem staubfreien, trockenen, kühlen Platz

auf. Das Gerät ist kein Spielzeug – bewahren Sie es für Kinder unerreichbar auf. Halten Sie das Gerät von Haustieren fern.

11 Technische Daten

Motor	<u>12V</u>
Stromversorgung	<u>12V Akku</u>
Gewicht	<u>Ca. 3315 g</u>
Abmessungen	<u>ca. 25,5cm x 21,2cm x 19,5cm</u>
Durchmesser Fülltrichter	<u>Eingang 11 cm, Ausgang 3,8 cm</u>
Material Gehäuse und Streuscheibe	<u>Metall</u>



Bedienungsanleitung Attratec SmartFeeder

12 Lieferumfang

Attratec Smartfeeder mit Vogel- und Nagerschutz (12V Motor)
Ersatzsicherung
Bedienungsanleitung

13 Entsorgung, CE Kennzeichnung

Batterien und Akkus sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass leere Batterien oder Akkus, die sich nicht mehr aufladen lassen, nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Möglicherweise enthalten Altbatterien Schadstoffe, die Schaden an Gesundheit und Umwelt verursachen können. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet (Batteriegesetz §11 Gesetz zur Neuregelung der abfallrechtlichen Produktverantwortung für Batterien und Akkumulatoren). Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in Ihrer unmittelbaren Nähe (z.B. in Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Weiter können Sie Batterien auch per Post an den Verkäufer zurücksenden.



WEEE HINWEIS

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Richtlinie, die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte. Der vornehmliche Zweck dieser Richtlinie ist die Vermeidung von Elektroschrott bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren. Das abgebildete WEEE Logo (Mülltonne) auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelpunkten abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung des Elektroschrottes hilft dabei, sparsamer mit den

natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrottes ein Beitrag dazu, unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelpunkte erhalten Sie bei den lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Gerätes.

ROHS KONFORMITÄT

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 8. Juni 2011 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.



CE KENNZEICHEN

Das aufgedruckte CE Kennzeichen entspricht den geltenden EU Normen.